



## iConnect 2-Way Trådløs IR Detektor m/kamera



&#107;&#114; 1 767,50][200,200,200][14]

[15, 117, 84](#)

**Varenummer:** EL-4755CAM

**Produkt Tags:** [EL-4755CAM](#)

### Produkt Sammendrag

Den to-veis trådløs PIR detektor har tre state-of-the-art teknologi: PIR bevegelsesdeteksjon, CMOS bildeteknologi og to-veis trådløs kommunikasjon. Når bevæpnet, er kameraet automatisk aktiveres av en hendelse, og fanger opp en serie med bilder under og etter alarmen. Disse sendes til sluttbruker eller sikkerhetspersonell via smarttelefonen app / web-applikasjon. Enhver Detektoren kan utløse PIR kamera til å overføre bilder, for eksempel en røykvarsler i huset kan utløse kameraet til å sende et bilde som tillater verifisering av brann. Brukere kan også utløse bildeoverføring på etterspørsel, gjennom ELAS

smarttelefon program (MyELAS) og web-grensesnitt ( [www.mylas.com](http://www.mylas.com) ), som eksternt aktiverer PIR kamera og genererer sanntid øyeblikksbilder av det beskyttede området.

## Produkt Beskrivelse

Modell: EL4755, EL4755PI 14m x 14m rekkevidde Monteringshøyde 2,5 m PET Immunitet alternativ (45kg dyr) Digital Adaptive Temperaturkompensasjon 1,2 eller 3 puls teller Høy følsomhet 1/4 tommers CMOS bildesensor Diverse bilde vedtak - VGA, QVGA, QQVGA, i farger eller svart-hvitt Nattsyn med 2 IR lysdioder IR blits sørger kamerabildet fangst fortsatt diskret 10m dekning utvalg i absolutt mørke B & W automatisk under dårlige lysforhold To kraftige AA 3.6V / 2 Ah batterier for lengre batterilevetid Antall bilder per hendelse konfigurert 1-10 Konfigurerbar tidsforsinkelse mellom Fotografering (2fps til 15 bilder per sekund) kamerainnstillinger konfigurert Remote via ELAS Opp til åtte trådløse PIR kameraer kan installeres med hvert panel Enhver detektoren kan konfigureres til å aktivere bildefangst "Hvilemodus" under avvæpne for batteri bevaring Valgfri støttebrakett Frekvens: 868MHz eller 433MHz